

●
MF30630X2



Máquina de Fusão Óptica **X2**

● Para projetos de pequeno porte
6 Motores
Fusão em 8 segundos
Aquecimento rápido e customizável
Ampliação de 300x

● Especificação Técnica

Sistema de alinhamento: Por núcleo ou casca

Quantidade de motores: 6 motores

Tempo de emenda: 8 segundos

Modo de aquecimento: Customizável

Diâmetro da fibra: 80 - 150 μm / 100-1000 μm

Modos de emendas: Automático e semi-automático

Perda de fusão: 0.02dB (SM) / 0.01dB (MM) / 0.04dB (DS/NZDS)

Tipos de Aplicação: SM / MM / DS / NZDS

Capacidade da bateria: 5200mA (160 ciclos)

Fonte de alimentação: 100 -240V 50/60Hz / 13.5V/4.8A

Ampliação (microscópio): 300x

Comprimento de clivagem: 8mm a 16mm

Protetor de emenda: 60mm, 50mm, 40mm e 25mm

Teste de tensão: 2N

Visor: LCD Colorido 5,1"

Iluminação Externa: Iluminação acoplada

Porta USB: A porta USB pode carregar dispositivos

Armazenamento de dados: Ilimitado (nuvem)

Atualização do software: Atualização através do aplicativo **MINHA MÁQUINA**

Tempo de inicialização: 5 segundos

Eletrodo: 3000 emendas

Comunicação sem fios: Bluetooth

Perda de retorno: ≤ 60 db

Resistente: Chuva, pó e quedas

Temperatura de operação: - 15 a 50 °C

Umidade: 0 a 95%

Função Gestor: Visualização remota do registro de fusões

Bloqueio Inteligente: Limite de fusões ou tempo de trabalho



MF30630X2



Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
www.grupogreatek.com.br

